

Sechskant-Kassette, zöllig/metrisch, 1 1/2 Zoll / 38 mm SW, für RSL1500 - Enerpac RLP1108

Artikel-Nr. ENP-RLP1108
Hersteller Enerpac

Sechskant-Kassette der Schlüsselweite 1 1/2 Zoll / 38 mm für die RSL1500-Antriebseinheit. Sie wird mit vier Schrauben gewechselt und hält die Drehmomentabgabe mit +/- 3 % über den gesamten Hub konstant.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Vereinigte Staaten
Hinweis	Verschraubungsgeräte
Positionserkennung	Nein
Serie	RLP
Weight	1.2 kg



BESCHREIBUNG

Die Sechskant-Kassette mit Schlüsselweite 1 1/2 Zoll / 38 mm rüstet die hydraulische Antriebseinheit RSL1500 für Verschraubungen an genau dieser Sechskantgröße aus. Da eine Antriebseinheit den gesamten Kassettensatz antreibt, sinken Anschaffungs- und Rüstaufwand spürbar.

VORTEILE

- Wechsellassetten-System: eine Antriebseinheit deckt viele Schlüsselweiten ab
- Konstantes Drehmoment mit +/- 3 % Genauigkeit über den vollen Hub für gleichmäßige Vorspannung
- Aus gehärtetem Stahl gefertigt, mit vier Innensechskantschrauben an der RSL1500-Antriebseinheit befestigt

ANWENDUNG

Eingesetzt an Flansch-, Fundament- und Großverbindungen, die mit Schlüsselweite 1 1/2 Zoll / 38 mm über die RSL1500-Antriebseinheit angezogen oder gelöst werden.